

# Programador Galcon 7101 BT

## Programador control via Bluetooth

Varias Referencias

Código: A

ESPECIFICACIONES

**Conectividad con el programador**

A través de Bluetooth, con un Smartphone o una Tableta

**Sistemas Operativos**

iOs y Android

**Características mínimas**

**Bluetooth**

4.0

**Alcance del Bluetooth**

De 5 a 30 metros (depende del lugar)

**Cuerpo**

ABS

**Sellado**

EPDM

**Estanqueidad**

IP-68

**Estándar**

CE

**Batería**

9V Alcalina

**Tiempos de Riego**

De 1 minuto a 12 horas

**Programación**

Semanal o cíclica

**Caudal Máximo**

1.200 l/h

**Presión de trabajo**

0,5 - 10 bar

**Rosca**

NPT/BSP: ¾", 1", 1.5", 2"

**Válvulas Disponibles**

1", 1.5", 2" y 3". También con solenoide de 9v si se desea.

**Conexión a Sensor de lluvia**

Opcional

**Precio**

A consultar  
(precio sin IVA)



CARACTERÍSTICAS

**Control via Bluetooth**

Manejar el programador de batería 7101BT es muy sencillo gracias a la App "Galcon BT", descargable para iOs y Android.

La App es compatible con los sistemas operativos iOs 7 y Android 4.3.

Bluetooth requerido 4.0

El uso de la App es muy intuitivo y la programación es muy, muy sencilla.


El consumo de energía del Smartphone o Tableta es mínimo y el alcace oscila de 5 a 30 metros (dependiendo del lugar)

**Tecnología y estanqueidad**

Concebido al amparo de la más novedosa tecnología de resistencia al agua, los programadores de ésta serie se han desarrollado específicamente para procurar el control óptimo del riego bajo cualquier condición atmosférica. Incluido si el programador se encuentra instalado dentro de una arqueta.

**Aplicación**

Los programadores que funcionan con batería están diseñados para regar jardines particulares de todos los tamaños, tanto para riego por goteo como por aspersión.



MULTIMEDIA



Riversa



Sedes Certificadas  
Oficina Central y C.L.R.

Ctra. Cadiz, Km 195  
Lomas del Puerto Cabopino  
29604 Marbella, Málaga  
T. 951 763 539

www.riversa.es